



仕様

| | |
|-------|--------------------|
| 品名 | 正V逆V結線変圧器 |
| 品番 | 3WT-20KR |
| 容量 | 20 k VA |
| 相数 | 3φ/1φ |
| 周波数 | 50/60Hz |
| 1次電圧 | 200 V |
| 1次電流 | U,W相:57.7A,V相:115A |
| 2次電圧 | 200/100 V |
| 2次電流 | 100 A |
| 巻線 | 複巻 |
| 定格 | 連続 |
| 絶縁種類 | H種 |
| 冷却方式 | 乾式自冷式 |
| 質量 | 約 123 kg |
| 端子ボルト | 1次 M12 / 2次 M12 |

| | | | | |
|-----|------|--------|----------|------|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 承認 APPR. | 検閲 CHECK | 設計 DESI. | 製図 DRAWN |
| 技術部 14.9.24 高木 | 技術部 14.9.24 高木 | 技術部 14.9.24 加田 | |

| | |
|------------|-----------|
| 作成: DATE | 品名: NAME |
| 2014年9月24日 | 正V逆V結線変圧器 |
| 尺度: SCALE | |
| Free | |

| | |
|--|----------|
| 図番: DRAWING NUMBER | REV. |
| 97HW5069-D2 | E |
| 図名: TITLE | |
| 鎌田信号機株式会社 KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 仕様・外観寸法図 |