



仕様

|      |                      |
|------|----------------------|
| 品名   | 正V逆V結線変圧器            |
| 品番   | 3WT-6000A            |
| 容量   | 6 k VA               |
| 相数   | 3φ/1φ                |
| 周波数  | 50/60Hz              |
| 1次電圧 | 200 V                |
| 1次電流 | U,W相:17.3A, V相:34.6A |
| 2次電圧 | 100 V                |
| 2次電流 | 60 A                 |
| 巻線   | 複巻                   |
| 定格   | 連続                   |
| 絶縁種類 | B 種                  |
| 冷却方式 | 乾式自冷式                |
| 質量   | 約 66 kg              |
| 端子ビス | 1次 M6 / 2次 M6        |

|     |      |        |          |      |
|-----|------|--------|----------|------|
| △   |      |        |          |      |
| △   |      |        |          |      |
| △   |      |        |          |      |
| △   |      |        |          |      |
| △   |      |        |          |      |
| No. | Date | Signed | Approved | Note |

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 承認<br>APPR. | 検図<br>CHECK | 設計<br>DESI. | 製図<br>DRAWN |
|             |             |             |             |

作成: DATE  
2014年9月24日

尺度: SCALE  
Free

品名: NAME  
正V逆V結線変圧器

鎌田信号機株式会社  
KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD.

図番: DRAWING NUMBER  
97HW5012-D2

図名: TITLE  
仕様・外観寸法図

REV.  
E