



仕様

|      |               |
|------|---------------|
| 品名   | 単相変圧器         |
| 品番   | WB-1000C      |
| 容量   | 1 k VA        |
| 相数   | 1φ/1φ         |
| 周波数  | 50/60Hz       |
| 1次電圧 | 100,110 V     |
| 2次電圧 | 24,26 V       |
| 2次電流 | 38.4 A        |
| 巻線   | 複巻            |
| 定格   | 連続            |
| 絶縁種類 | A 種           |
| 冷却方式 | 乾式自冷式         |
| 重量   | 約 16.5 kg     |
| 端子ビス | 1次 M4 / 2次 M4 |

ケースNo,4  
 材質：SPC t=1.6 カバー t=1.2 取付足 L30×30×3  
 塗装色：シルバーハンマートン

|             |             |             |             |                       |  |                                  |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--|----------------------------------|
| 承認<br>APPR. | 検図<br>CHECK | 設計<br>DESI. | 製図<br>DRAWN | 作成：DATE<br>2003年6月13日 | 品名：NAME<br>単相変圧器                               | 図番：DRAWING NUMBER<br>97HB6051-D1 |
| 03:6:13     | 6:13        | 6:13        | :           | 尺度：SCALE<br>-f-       | 鎌田信号機株式会社<br>KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD. | 図名：TITLE<br>仕様、外觀寸法図             |
| No.         | Date        | Signed      | Approved    | Note                  |  |                                  |