



出庫注意灯 (HKS-150J)



「車が出ますご注意ください」



※イメージ図です

品名	出庫注意灯
品番	HKS-150J
形状	両面、自立型、防雨構造
電源電圧	AC100V±10V (50/60HZ)
消費電力	200VA
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字100mm角 赤LED内照式 点滅
回転灯	LED式、黄色
ブザー	フィル音 音圧：90dB (前方1mで)
入力信号	AC100V
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC500V×ガにて)
絶縁耐圧	AC1500V (1分間異常がないこと)
保守	背面保守
材質	鋼板製：本体t=1.6
塗装色	日塗工 マンセル2.5Y9/1
使用温度・湿度	-5℃～+50℃、85%Rh以下
設置場所	屋外
質量	約40Kg
機器動作	AC100Vを受けると表示部(両面)が点滅し、 回転灯が動作してブザー(フィル音)鳴ります。

※機能・性能の改良の為予告なく仕様、寸法を変更することがありますのでご了承ください。

- 情報表示機器：防災情報、緊急車出動表示、案内表示、カウントダウン、時計・温度表示、投棄表示、出退・呼出表示など
- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器、AVR(交流定電圧電源装置)、耐雷変圧器など
- 駐車場システム：満空表示、LED信号灯、矢印信号灯、○×信号灯など
- ベル、ブザー、防塵・防水ベル、耐圧防爆ベル、耐圧防爆形ブザー

TEL:06-6789-1171 / FAX:06-6789-1180

代理店・特約店