



KAMADA SIGNAL APPLIANCES CO.,LTD

鎌田信号機株式会社

TEL.06-6789-1171

<http://www.hallo-signal.co.jp>

# 出庫注意灯 (HKS-150J)

「車が出ますご注意ください」大型車両に最適です



※イメージです

品名	出庫注意灯
品番	HKS-150J
形状	両面、自立型、防雨構造
電源電圧	AC 100V ± 10V (50/60Hz)
消費電力	200VA
表示部	「出庫注意」黒地に赤文字、文字 80mm 角 赤 LED 内照式 点滅
回転灯	LED 式、黄色
ブザー	フルル音 音圧 : 90dB (前方 1m)
入力信号	AC 100V
配線接続	端子台式
絶縁抵抗	20MΩ以上 (DC 500V×2回にて)
絶縁耐圧	AC 1500V (1分間異常がないこと)
保守	背面保守
材質	鋼板製：本体 + = 1.6
塗装色	日塗工 マンセル2.5Y9/1
使用温度・湿度	-5°C ~ +50°C, 85%RH 以下
設置場所	屋外
概略寸法	300×300×1900 (W×D×H)
質量	約40kg
機器動作	AC 100V を受けると表示部（両面）が点滅し、回転灯が動作してブザー（フルル音）が鳴ります。

※機能・性能の改良のため予告なく仕様、寸法を変更することがありますのでご了承ください

- 情報表示機器：防災情報、緊急車出動表示、案内表示、カウントダウン、時計・温度表示、投薬表示、出退・呼出表示など

- 単相変圧器、三相変圧器、電源装置、携帯用変圧器、AVR(交流定電圧電源装置)、耐雷変圧器など

- 駐車場システム：満空表示、LED 信号灯、矢印信号灯、○×信号灯など

- ベル、ブザー、防塵・防水ベル、耐圧防爆ベル、耐圧防爆形ブザー

TEL:06-6789-1171 / FAX:06-6789-1180

代理店・特約店